

FOSA ECO

230 V
AC/DC

LED

CE

IP
40/20t_a
5...35°C

RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží položením do podhledu M 600 nebo M 625

UPOZORNĚNÍ

- připojení může provádět pouze osoba způsobilá pracovat s elektrickými zařízeními
- údržbu a opravu svítidla lze provádět pouze v beznapěťovém stavu
- výrobce nenese zodpovědnost za modifikace svítidla, nesprávnou montáž a provoz
- svítidlo lze provozovat pouze nepoškozené
- svítidlo je nutné provozovat v rozsahu a podmínkách stanovených výrobcem
- svítidla s DALI/DSI napáječem mohou být pod napětím, i když nesvítí (stand-by mód)


NÁVOD K MONTÁŽI:

1. Na horní straně svítidla se nachází svorkovnice

- jednotlivé svorky jsou označeny 1, 2, 3, N a symbolem uzemnění



2. Připojte vodiče dle níže uvedeného schématu



2a. Zapojení vodičů do svítidla bez doplňujících funkcí

3	
N	nulový vodič
⊕	ochranný vodič
1	spínaná fáze
2	

2b. Zapojení vodičů do svítidla s nouzovým provozem

3	trvalá dobíjecí fáze
N	nulový vodič
⊕	ochranný vodič
1	spínaná fáze
2	

2c. Zapojení vodičů do svítidla s funkcí DALI

3	DALI
N	nulový vodič
⊕	ochranný vodič
1	spínaná fáze
2	DALI

2d. Zapojení vodičů do svítidla s funkcí koridor

3	
N	nulový vodič
⊕	ochranný vodič
1	spínaná fáze
2	řídící fáze PIR čidla

3. Usad'te svítidlo do podhledu

- difuzoru se dotýkejte opatrně, aby nedošlo k jeho protlačení



4. Svítidlo nesmí být kryto izolačním materiálem

- odvodu tepla ze svítidla nesmí bránit izolační vrstva nebo jiné překážky min. do výšky 5 cm nad svítidlem

